

Наименование работ						Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1. Строительная длина ВЛ/З 6кВ						км	0,742	
в том числе 2-х цепной участок						км	0,371	
2. Монтаж провода 3хСИП-3 (1х70) по населенной местности						км	0,371	
3. Монтаж провода 6хСИП-3 (1х70) по населенной местности						км	0,371	
в том числе по просеке						км	0,03	
4. Установка ж.б. опор, всего:						шт.	28	
СВ110-5	1ст.	П20-3Н				шт.	2	
		П20-3Н с РЛК и КМ				шт.	2	
		ПДмБ10-1				шт.	8	
		ППоБ10-4				шт.	2	
	2ст.	А20-3Н				шт.	4	
		АДмБ10-1				шт.	3	
		КДмБ10-1				шт.	1	
		УПДмБ10-1				шт.	1	
		ПАмБ10-16				шт.	4	
	3ст.	УАДмБ10-1				шт.	1	
5. Установка дополнительного подкоса (СВ110-5)						шт.	2	
6. Установка плит ПЗ-и						шт.	19	
7. Устройство ответвления от ВЛ/З 6кВ						шт./к2	14/387,8	
8. Установка разъединителя РЛК-1а-II-10/400 УХЛ1* с приводом ПР-02 УХЛ1						шт.	2	
9. Установка разрядника мультикамерного РМК						шт.	34	
10. Установка ОПН-П-6/7,2/10/2(500) IV на опорах с КМ						шт.	12	
11. Заземление опор с сопротивлением 10 Ом (ст.Д10-контур2х2м+2х15м,ст.Д16-2х5м)						шт.	4	
12. Заземление опор с сопротивлением 15 Ом (ст.Д.16-2х5м, ст.Д10-2х10м)						шт.	24	
13. Устройство спуска по опоре ВЛ/З 6кВ для РЛК и ОПН (ст. Д.10мм -10м)						шт.	6	
14. Устройство пересечения с ВЛ-0,4кВ и автодорогой (70,0м, 65,0м)						шт.	2	

Наименование работ						Ед. изм.	Кол-во	Примеч.	
14. Устройство пересечения с проездом (40,0м)						шт.	1		
15. Устройство пересечения с автодорогой (40,0м, 25,0м, 40,0м, 40,0м)						шт.	4		
16. Отвод земли под опоры В/ЛЗ 6кВ						м²	27,3		
17. Отвод земли во временное пользование						м²	3635,0		
18. Рубка кустарника тонкомерного густого						м²	105,0		
19. Строительная длина К/Л-6кВ						м	92,0		
2. Прокладка кабеля АПвПуз 3х70/35 всего						м	92,0		
в том числе по опоре						м	40,0		
в траншее в трубе ПНД/ПВД Д=100мм (50х1,04=72,8)						м	52,0		
3. Монтаж концевой кабельной муфты наружной установки ПКНТн 10-3х70-120						шт.	4		
4. Устройство заземления экранов кабелей						шт.	4		
5. Рытье траншеи Т2 для прокладки кабеля вручную (50х0,27=52,2)						м³	13,5		
6. Обратная засыпка траншеи(50х0,18=9,0)						м³	9,0		
7. Подсыпка песка (50х0,09=4,,5)						м³	4,5		
8. Покрытие кабеля плитами ПКЗ 24х48 (50х0,48=104)						шт.	104		
9. Защита кабеля уголком на опоре (L=2,3м)						шт./кз	4/53,36		
<u>Переустройство существующей В/Л-0,4кВ</u>									
1. Демонтаж провода СИП-2 (3х50+1х70+1х16) (с 5 опор)						м	220,0		
2. Монтаж существующего провода СИП-2 (3х50+1х70+1х16) по проектируемым									
опорам В/ЛЗ-6кВ (8 опор)						м	220,0		
3. Демонтаж и монтаж провода СИП-2 (1х16+1х25) (с 2 опор)						м	50		
4. Демонтаж и монтаж светильника уличного освещения						шт.	2		
5. Демонтаж ж.д. опор всего						шт.	5		
в том числе одностоечных							4		
двухстоечных							1		
Взам. Инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.							
			868-ЭС						Лист
									12/2
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

