


Отрицание
к Заявке № 249
от 22.04.2013 г.

“Утверждаю”

Заместитель директора
по техническим вопросам –
главный инженер филиала

ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

 А.Н. Марченко
“ ” 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение конкурса по выбору подрядчика
на выполнение строительства/реконструкции электросетевых объектов 10-0,4 кВ под «КЛЮЧ»
для технологического присоединения потребителей электрической энергии

1. Общие положения

- 1.1. Выполнить строительство/реконструкцию электросетевых объектов 10-0,4 кВ.
- 1.2. Выполнить согласование проекта в надзорных органах.
- 1.3. Строительство/реконструкция электросетевых объектов 10-0,4 кВ должна производиться в полном соответствии с проектами согласованными представителями «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».
- 1.4. Подрядчик определяется на основании проведения конкурса на выполнение данного вида работ.
- 1.5. Все строительные материалы и оборудование поставляются Подрядчиком согласно проектным спецификациям, ГОСТ и ТУ.
- 1.6. Все условия работ определяются и регулируются на основе договора заключенного Заказчиком с победителем конкурса.
- 1.7. Участвующие в конкурсе должны иметь право допуска на данный вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом СРО, а так же опыт строительно-монтажных работ аналогичных объектов не менее 3 лет.
- 1.8. Строительство/реконструкция электросетевых объектов 10-0,4 кВ производится на территории Воронежской области.

2. Обоснование для строительства:

- договора на технологические присоединения.

3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:

- постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- техническая политика ОАО «МРСК Центра»;
- типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра»;
- ПУЭ (действующее издание);
- ПТЭ (действующее издание);
- методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений;
- руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ.

4. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к производству работ:

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
- ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;
- ПУЭ (действующее издание);
- ПТЭ (действующее издание);

5. Стадийность проведения работ

Работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 5 этапов:

- проведение изыскательских работ и выбор места строительства;
- разработка проектной и рабочей (при необходимости) документации;
- согласование проектно-сметной документации в надзорных органах;
- строительно-монтажные работы;
- проведение приемо-сдаточных испытаний и сдача в эксплуатацию электросетевых объектов 10-0,4 кВ.

6. Основные объемы строительства:

№ п/п	Объем работы	Заявитель	Район	№ договора ТП
1	2	3	4	5
1.	<p>1. Запроектировать и построить ВЛ-6 кВ от опоры №6.9 ВЛ-6-1 (инв. № 012074/С) до проектируемой ТП-6/0,4 кВ (трассу, марку провода, сечение определить проектом) ориентировочной длиной L=0,2 км.</p> <p>2. Установить разъединитель (тип определить проектом) на последней опоре проектируемой ВЛ-6 кВ.</p> <p>3. Выполнить строительства КТП-6/0,4 кВ (Мощность трансформатора 16 кВА (уточнить проектом), место установки, тип согласно проекта).</p> <p>4. Запроектировать и построить ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-6/0,4 кВ до границы участка (трассу, марку провода, сечение определить проектом) ориентировочной длиной L=0,4 км.</p> <p>5. Обеспечить маркирование специальными знаками визуального контроля прибор учёта электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния.</p> <p>6. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>7. Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности от проектируемой ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-6/0,4 кВ по ВЛ-6-1 от ПС 35/6 кВ №8 после выполнения технических условий.</p>	Девяткин Владимир Васильевич	СЭС/ Воронежск ий	40497790 от 04.04.2012
2.	<p>1. Выполнить реконструкцию ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № 12020331-00) в анкерном пролете от ТП-10/0,4 кВ №3-36/100 кВА (трассу, марку провода, сечение определить проектом) ориентировочной длиной L=0,400 км.</p> <p>2. Обеспечить маркирование специальными знаками визуального контроля прибор учёта электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния.</p> <p>3. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>4. Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-10/0,4 кВ №3-36/100 кВА, ВЛ-10-3, РП Град, ВЛ-10-14, ПС 35/10 кВ №13 после выполнения технических условий.</p>	Зудина Ольга Владимировна	СЭС/ Воронежск ий	40519721 от 06.04.2012

№ п/п	Объем работы	Заявитель	Район	№ договора ТП
3.	<p>1. Выполнить реконструкцию ВЛ-0,4 кВ №2 (инв. № нет) в анкерном пролете от ТП-10/0,4 кВ №5-4/250 кВА ориентировочной длиной L=0,44 км по существующим опорам (марку провода, сечение определить проектом).</p> <p>2. Обеспечить маркирование специальными знаками визуального контроля прибор учёта электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния.</p> <p>3. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>4. Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-10/0,4 кВ №5-4/250 кВА, ВЛ-10-5, ПС 110/10 кВ №28 после выполнения технических условий.</p>	Куракин Борис Васильевич	СЭС/ Воронежск ий	40531823 от 09.04.2012
4.	<p>1. Выполнить реконструкцию ВЛ-0,4 кВ №3 (инв. № нет) в анкерном пролете от ТП-10/0,4 кВ №3-4 до оп. №14 ВЛ-0,4 кВ №3 протяженностью L=0,56 км. Трассу, марку провода, сечение определить проектом.</p> <p>2. Обеспечить маркирование специальными знаками визуального контроля прибор учёта электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния.</p> <p>3. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>4. Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-10/0,4 кВ №3-4/250 кВА, ВЛ-10-3, РП Град, ВЛ-10-14, ПС 35/10 кВ №13 "ВПИ"</p>	Мальцев Сергей Васильевич	СЭС/ Воронежск ий	40536430 от 18.04.2012
5.	<p>1. Выполнить строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №14-61/250 кВА до границы участка (длиной L=0,24 км) совместной подвеской по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № 12020322-00) от ТП до оп. №2.2 ВЛ-0,4 кВ №1, с установкой дополнительной ж/б опоры (марку провода, сечение определить проектом).</p> <p>2. Обеспечить маркирование специальными знаками визуального контроля прибор учёта электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния.</p> <p>3. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>4. Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с проектируемой ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №14-61/250 кВА, ВЛ-10-14, ПС 35/10 кВ №13 "ВПИ" после выполнения технических условий</p>	Бабкин Виктор Иванович Бабкин Виктор Иванович	СЭС/ Воронежск ий	40535346 от 25.04.2012 40535374 от 25.04.2012

№ п/п	Объем работы	Заявитель	Район	№ договора ТП
6.	<p>1. Выполнить строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №5-9/250 кВА (инв. № 13019322/С) до оп. №20 ВЛ-0,4 кВ №1 (длиной L=0,8 км). совместной подвеской по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ №1 (марку провода, сечение определить проектом).</p> <p>2. Обеспечить маркирование специальными знаками визуального контроля прибор учёта электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния.</p> <p>3. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>4. Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности от проектируемой ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №5-9/250 кВА, ВЛ-10-5, ПС 110/10 кВ №28 "Тепличная" после выполнения технических условий.</p>	Локтионов Дмитрий Леонидович	СЭС/ Воронежск ий	40543793 от 11.05.2012
7.	<p>1. Выполнить строительство ВЛ-0,4 кВ в анкерном пролете от ТП-10/0,4 кВ №4-5/400 кВА (инв. № 018644/С) до оп. №22 ВЛ-0,4 кВ №1 (длиной L=0,88 км). совместной подвеской по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ №1 (марку провода, сечение определить проектом).</p> <p>2. Обеспечить маркирование специальными знаками визуального контроля прибор учёта электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния.</p> <p>3. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>4. Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-10/0,4 кВ №4-5/400 кВА, ВЛ-10-4, ПС 110/10 кВ №18 "Туббольница" после выполнения технических условий.</p>	Бородин Федор Васильевич	СЭС/ Воронежск ий	40543897 от 16.05.2012
8.	<p>1. Выполнить строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №24.2.2 ВЛ-0,4 кВ №2 (инв. № нет) до границы участка (трассу, марку провода, сечение определить проектом) ориентировочной длиной L=0,150 км.</p> <p>2. Обеспечить маркирование специальными знаками визуального контроля прибор учёта электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния.</p> <p>3. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>4. Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с ВЛ-0,4 кВ, от ВЛ-0,4 кВ №1, ТП-10/0,4 кВ №4-5/400 кВА, ВЛ-10-4, ПС 110/10 кВ №18 "Туббольница" после выполнения технических условий.</p>	Журавлева Ольга Викторовна	СЭС/ Воронежск ий	40549898 от 15.05.2012

№ п/п	Объем работы	Заявитель	Район	№ договора ТП
9.	<p>1. Выполнить реконструкцию ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № 010963/1/С) в анкерном пролете по существующим опорам от ТП-10/0,4 кВ №4-9/250 кВА до оп. №20 ВЛ-0,4 кВ №1, ориентировочной длиной L=0,8 км. (марку провода, сечение определить проектом).</p> <p>2. Выполнить строительство участка ВЛ-0,4 кВ от оп. №6 ВЛ-0,4 кВ №1 до границы участка, ориентировочной длиной L=0,04 км. (марку провода, сечение определить проектом).</p> <p>3. Обеспечить маркирование специальными знаками визуального контроля прибор учёта электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния.</p> <p>4. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>5. Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с проектируемой ВЛ-0,4 кВ от оп. №6 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-10/0,4 кВ №4-9/250 кВА, ВЛ-10-4, ПС 110/10 кВ №18 "Туббольница" после выполнения технических условий.</p>	Колесникова Валерия Андреевна	СЭС/ Воронежск ий	40543786 от 14.05.2012
10.	<p>1. Выполнить строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №3.1.1.3 ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № 030388/С) до границы участка (трассу, марку провода, сечение определить проектом) ориентировочной длиной L=0,06 км.</p> <p>2. Обеспечить маркирование специальными знаками визуального контроля прибор учёта электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния.</p> <p>3. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>4. Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с ВЛ-0,4 кВ, от ВЛ-0,4 кВ №1, ТП-10/0,4 кВ №4-11/100 кВА, ВЛ-10-4, ПС 110/10 кВ №18 "Туббольница" после выполнения технических условий.</p>	Феногенова Оксана Анатольевна	СЭС/ Воронежск ий	40549911 от 18.05.2012
11.	<p>1. Выполнить строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № 030388/С) до границы участка (трассу, марку провода, сечение определить проектом) ориентировочной длиной L=0,07 км.</p> <p>2. Обеспечить маркирование специальными знаками визуального контроля прибор учёта электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния.</p> <p>3. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>4. Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с проектируемой ВЛ-0,4 кВ от оп. №15 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-10/0,4 кВ №4-11/100 кВА, ВЛ-10-4, ПС 110/10 кВ №18 "</p>	Дунаев Сергей Анатольевич	СЭС/ Воронежск ий	40581254 от 27.06.2012

№ п/п	Объем работы	Заявитель	Район	№ договора ТП
	Туббольница"" после выполнения технических условий.			
12.	<p>1. Запроектировать и построить участок ВЛ-0,4 кВ от оп. №5.7 ВЛ-0,4 кВ №2 (инв. № нет) до границы участка (трассу, марку провода, сечение определить проектом) ориентировочной длиной L=0,08 км.</p> <p>2. Обеспечить маркирование специальными знаками визуального контроля прибор учета электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния.</p> <p>3. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>4. Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с проектируемой ВЛ-0,4 кВ от оп. №5.7 ВЛ-0,4 кВ №2, ТП-10/0,4 кВ №8-15/250 кВА, ВЛ-10-8 от ПС 110/10 кВ №28 "Тепличная" после выполнения технических условий.</p>	Никонова Наталья Юрьевна	СЭС/ Воронежск ий	40598316 от 26.07.2012
13.	<p>1. Запроектировать и построить участок ВЛ-0,4 кВ от оп. №5 ВЛ-0,4 кВ №2 (инв. № 12020335-00) до границы участка (трассу, марку провода, сечение определить проектом) ориентировочной длиной L=0,04 км.</p> <p>2. Обеспечить маркирование специальными знаками визуального контроля прибор учета электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния.</p> <p>3. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>4. Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с проектируемой ВЛ-0,4 кВ от оп. №5 ВЛ-0,4 кВ №2, ТП-10/0,4 кВ №8-36/250 кВА, ВЛ-10-8 от ПС 110/10 кВ №28 "Тепличная" после выполнения технических условий.</p>	Горбунов Константин Васильевич	СЭС/ Воронежск ий	40598271 от 25.07.2012

№ п/п	Объем работы	Заявитель	Район	№ договора ТП
14.	<p>1. Выполнить реконструкцию ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-10/0,4 кВ №3-18 до оп.№15 ВЛ-0,4 кВ №2 (инв. № нет) (трассу, марку провода, сечение определить проектом) ориентировочной длиной L=0,600 км.</p> <p>2. Обеспечить маркирование специальными знаками визуального контроля прибор учета электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния.</p> <p>3. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>4. Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности от оп.№15 ВЛ-0,4 кВ №2, ТП-10/0,4 кВ №3-18/250 кВА, ВЛ-10-3 РП - " Град" по ВЛ-10-14 от ПС 35/10 кВ №13 "ВПИ" после выполнения технических условий.</p>	Томилин Анатолий Николаевич	СЭС/ Воронежск ий	40611166 от 16.08.2012
15.	<p>1. Выполнить строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № 009060/С) до границы участка (совместной подвеской по сущ. опорам от оп.№17 ВЛ-0,4 кВ №1 до оп.№21 ВЛ-0,4 кВ №1, с заменой дер. опоры №21 ВЛ-0,4 кВ №1 и установкой 2- ж/б опор) трассу, марку провода, сечение определить проектом, ориентировочной длиной L=0,23км.</p> <p>2. Обеспечить маркирование специальными знаками визуального контроля прибор учета электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния.</p> <p>3. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>4. Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с проектируемой ВЛ-0,4 кВ №1 от оп.№17 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-6/0,4 кВ №1-9/250 кВА, ВЛ-6-1 от ПС 35/6кВ №8 после выполнения технических условий.</p>	Реутова Татьяна Ивановна	СЭС/ Воронежск ий	40611174 от 16.08.2012
16.	<p>1. Выполнить реконструкцию ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-10/0,4 кВ №5-9 до оп.№18.1 ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № 12020321-00) (трассу, марку провода, сечение определить проектом) ориентировочной длиной L=0,76км.</p> <p>2. Обеспечить маркирование специальными знаками визуального контроля прибор учета электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния.</p> <p>3. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>4. Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с оп.№18.1 ВЛ-0,4 кВ №1, ТП-10/0,4 кВ №5-9/250 кВА, ВЛ-10-5 от ПС 110/10 кВ №28 "Тепличная" после выполнения технических условий.</p>	Стрельникова Наталья Александровна	СЭС/ Воронежск ий	40608948 от 24.08.2012

№ п/п	Объем работы	Заявитель	Район	№ договора ТП
17.	<p>1. Выполнить строительство участка ВЛ-0,4 кВ от оп. №1 ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № 012073/С) до границы участка (трассу, марку провода, сечение определить проектом) ориентировочной длиной L=0,06 км.</p> <p>2. Обеспечить маркирование специальными знаками визуального контроля прибор учета электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния.</p> <p>3. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>4. Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности ВЛ-0,4 кВ №1, ТП-6/0,4 кВ №1-20/160 кВА, ВЛ-6-1 от ПС 35/6кВ №8 после выполнения технических условий.</p>	Вилкова Ирина Владимировна	СЭС/ Воронежск ий	40629250 от 17.09.2012
18.	<p>1. Выполнить замену ТП-10/0,4 кВ №4-3 (инв. № 018641/С) на КТП-10/0,4 кВ киоскового типа (Мощность трансформатора 160 кВА (уточнить проектом), место, тип согласно проекту).</p> <p>2. Выполнить подвеску провода на ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-10/0,4 кВ №4-3 до оп.№4.1 ВЛ-0,4 кВ №2 (инв. № нет) (трассу, марку провода, сечение определить проектом) ориентировочной длиной L=0,140км.</p> <p>3. Обеспечить маркирование специальными знаками визуального контроля прибор учета электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния.</p> <p>4. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>5. Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с ВЛ-0,4 кВ №2, ТП-10/0,4 кВ №4-3/100 кВА, ВЛ-10-4 от ПС 110/10 кВ №18 "Туббольница" после выполнения технических условий.</p>	Корчагин Юрий Михайлович	СЭС/ Воронежск ий	40616620 от 21.09.2012
19.	<p>1. Выполнить строительство участка ВЛ-0,4 кВ от до оп.№4 ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № 12020526-00) до границы участка (трассу, марку провода, сечение определить проектом) ориентировочной длиной L=0,100км.</p> <p>2. Обеспечить маркирование специальными знаками визуального контроля прибор учета электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния.</p> <p>3. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>4. Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с проектируемой ВЛ-0,4 кВ от оп.№4 ВЛ-0,4 кВ №1, ТП-10/0,4 кВ №3-49/160 кВА, ВЛ-10-3 от РП "Град", ВЛ-10-14, ПС 35/10 кВ №13 после выполнения технических условий.</p>	Бурлаков Константин Владимирович	СЭС/ Воронежск ий	40626200 от 25.09.2012

№ п/п	Объем работы	Заявитель	Район	№ договора ТП
20.	<p>1. Выполнить строительство участка ВЛ-0,4 кВ от оп.№16 ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № 12020751-00) до границы участка (трассу, марку провода, сечение определить проектом) ориентировочной длиной L=0,04км.</p> <p>2. Обеспечить маркирование специальными знаками визуального контроля прибор учета электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния.</p> <p>3. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>4. Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с ВЛ-0,4 кВ №1, ТП-6/0,4 кВ №11-30/160 кВА, ВЛ-6-11 от ПС 35/6кВ "Орлов Лог" после выполнения технических условий.</p>	Петрова Лилия Александровна	СЭС/ Воронежск ий	40631316 от 21.09.2012
21.	<p>1. Запроектировать и построить ВЛ-10 кВ от опоры №132.14 ВЛ-10-8 (инв. № 011060/С) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (трассу, марку провода, сечение определить проектом) ориентировочной длиной L=0,25км.</p> <p>2. Установить разъединитель (тип определить проектом) на последней опоре проектируемой ВЛ-10 кВ.</p> <p>3. Выполнить строительство КТП-10/0,4 кВ (Мощность трансформатора 16 кВА (уточнить проектом), место, тип согласно проекту).</p> <p>4. Запроектировать и построить КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ заявителя (трассу, марку провода, сечение определить проектом) ориентировочной длиной L=0,05км.</p> <p>5. Обеспечить маркирование специальными знаками визуального контроля прибор учета электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния.</p> <p>6. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика в ВРУ-0,4 кВ после выполнения технических условий.</p> <p>7. Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с проектируемой КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10-8 от ПС 110/10 кВ №28 "Тепличная" после выполнения технических условий.</p>	Щербаков Борис Филиппович	СЭС/ Воронежск ий	40617159 от 03.10.2012

№ п/п	Объем работы	Заявитель	Район	№ договора ТП
22.	<p>1. Выполнить строительство участка ВЛ-0,4 кВ от оп. №15 ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № 12020785-00) до границы участка (трассу, марку провода, сечение определить проектом) ориентировочной длиной L=0,03км.</p> <p>2. Обеспечить маркирование специальными знаками визуального контроля прибор учета электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния.</p> <p>3. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>4. Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-10/0,4 кВ №3-46/160 кВА, ВЛ-10-3 от РП " Град" от ВЛ-10-14 ПС 35/10 кВ №13 " ВПИ" после выполнения технических условий.</p>	Татаркова Лилия Владимировна	СЭС/ Воронежск ий	40634137 от 03.10.2012
23.	<p>1. Выполнить строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №4-14/250 кВА до оп. №4 ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № 12019816-00) (совместной подвеской по сущ.опорам) от оп №4 ВЛ-0,4 кВ №1 до границы участка с установкой доп. опоры (трассу, марку провода, сечение определить проектом) ориентировочной длиной L=0,190км.</p> <p>2. Обеспечить маркирование специальными знаками визуального контроля прибор учета электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния.</p> <p>3. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>4. Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с ВЛ-0,4 кВ №1, ТП-10/0,4 кВ №4-14/250 кВА, ВЛ-10-4 от ПС 110/10 кВ №18 " Туббольница " после выполнения технических условий.</p>	Мезенцева Светлана Эдуардовна	СЭС/ Воронежск ий	40634010 от 04.10.2012
24.	<p>1. Выполнить строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №4-14/250 кВА до оп. №5 ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № 12019816-00) совместной подвеской по сущ. опорам (марку провода, сечение определить проектом) ориентировочной длиной L=0,2км.</p> <p>2. Обеспечить маркирование специальными знаками визуального контроля прибор учета электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния.</p> <p>3. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>4. Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с ВЛ-0,4 кВ №1, ТП-10/0,4 кВ №4-14/250 кВА, ВЛ-10-4 от ПС 110/10 кВ №18 " Туббольница " после выполнения технических условий.</p>	Кравченко Евгений Александрович	СЭС/ Воронежск ий	40639918 от 16.10.2012

№ п/п	Объем работы	Заявитель	Район	№ договора ТП
25.	<p>1. Выполнить строительство участка ВЛ-0,4кВ от оп. № 1.1 ВЛ-0,4кВ №1 (инв. № 911443/С) до границы участка с установкой ж/б опоры (ориентировочной длиной L=0,04км.) , выполнить замену провода в пролете опор №1-1.2 ВЛ-0,4кВ №1 длиной L=0,08км. (трассу, марку провода, сечение определить проектом).</p> <p>2. Обеспечить маркирование специальными знаками визуального контроля прибор учета электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния.</p> <p>3. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛ-0,4кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>4. Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №20-31/250кВА, ВЛ-10-20 от ПС 35/10кВ №13 «ВПИ» после выполнения технических условий.</p>	Зарецких Ирина Ивановна	СЭС/ Воронежск ий	40641529 от 25.10.2012
26.	<p>1. Запроектировать и построить ВЛ-0,4 кВ от оп. №10 ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № 12019620/С) до границы участка (трассу, марку провода, сечение определить проектом) ориентировочной длиной L=0,280 км.</p> <p>2. Обеспечить маркирование специальными знаками визуального контроля прибор учёта электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния.</p> <p>3. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>4. Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с проектируемой ВЛ-0,4 кВ от п. №10 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-10/0,4 кВ №29-7/160 кВА по ВЛ-10-29, ПС 110/35/10 кВ №30 после выполнения технических условий.</p>	Иванникова Нина Васильевна	СЭС/ Воронежск ий	40574083 от 29.06.2012
27.	<p>1. Запроектировать и построить участок ВЛ-0,4 кВ от оп. №10 ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № 12019620/С) до границы участка (трассу, марку провода, сечение определить проектом) ориентировочной длиной L=0,45 км.</p> <p>2. Обеспечить маркирование специальными знаками визуального контроля прибор учёта электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния.</p> <p>3. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>4. Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с проектируемой ВЛ-0,4 кВ от оп. №10 ВЛ-0,4 кВ №1, ТП-10/0,4 кВ №29-7/160 кВА, ВЛ-10-29 от ПС 110/35/10 кВ №30 "Подгорная" после выполнения технических условий.</p>	Хрипунова Валентина Васильевна	СЭС/ Воронежск ий	40594707 от 25.07.2012

№ п/п	Объем работы	Заявитель	Район	№ договора ТП
28.	<p>1. Выполнить строительство участка ВЛ-0,4 кВ от оп. №2.29 ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № нет) до границы участка (трассу, марку провода, сечение определить проектом) ориентировочной длиной L=0,2 км.</p> <p>2. Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с проектируемой ВЛ-0,4 кВ от опоры №2.29 ВЛ-0,4 кВ №1, ТП-6/0,4 кВ №1-14/250 кВА, ВЛ-6-1 от ПС 35/6кВ №8 после выполнения технических условий.</p> <p>3. Обеспечить маркирование специальными знаками визуального контроля прибор учета электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния.</p> <p>4. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p>	Маначенко Сергей Михайлович	СЭС/ Воронежск ий	40629259 от 10.10.2012
29.	<p>1. Выполнить строительство участка ВЛ-0,4 кВ от оп. №8 ВЛ-0,4 кВ №4 (инв. № нет) до границы участка (трассу, марку провода, сечение определить проектом) ориентировочной длиной L=0,1 км.</p> <p>2. Выполнить подвеску провода от оп. №1 до оп. №5 ВЛ-0,4 кВ №4 (марку провода, сечение определить проектом) длиной L=0,14 км.</p> <p>3. Обеспечить маркирование специальными знаками визуального контроля прибор учета электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния.</p> <p>4. Физическое соединение (контакт) ответвления заказчика с ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения после выполнения технических условий.</p> <p>5. Обеспечить техническую возможность выдачи максимальной мощности с ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-10/0,4 кВ №29-21/400 кВА, ВЛ-10-29 от ПС 110/35/10 кВ №30 " Подгорное" после выполнения технических условий.</p>	Рогова Татьяна Васильевна	СЭС/ Воронежск ий	40662866 от 19.11.2012

7. Основные характеристики проектируемых объектов

7.1. ВЛ 10-6 кВ:

7.1.1. Марку и производителя провода, опор и линейной арматуры определить проектом и согласовать на стадии проектирования.

Напряжение ВЛ, кВ	10-6 кВ
Протяженность, км (ориентировочно)	См. п.6
Тип провода	АС
Количество цепей	См. п.6
Изгибающий момент стоек (не менее), кН·м	50
Линейная изоляция	шттыревая, длинно-стержневые фарфоровые изоляторы высокой прочности
Тип промежуточных опор	определить проектом
Тип анкерных опор	определить проектом

7.1.2. Сечение провода - определить проектом.

7.1.3. Дополнительные требования:

– При переходах через автомобильные дороги и надземные инженерные коммуникации использовать стойки типа СВ 164-12, изготавливаемые по ТУ 5863-007-00113557-94, с подвесной изоляцией из изоляторов ПС-70Е.

– На анкерных опорах применять только подвесную арматуру.

– Сечение проводов на магистралях должно быть не ниже 70 мм².

7.1.4. Запрещено к применению:

– для ВЛ 10-6 кВ подвесные тарельчатые изоляторы типов ПФ6-А и ПФ6-Б;

– технологии лакокрасочных покрытий для металлоконструкций опор, не прошедшие сертификацию;

– железобетонные стойки СВ 110-3,5 и СВ 105-3,6;

– дугозащитные рога на ВЛ с защищенными проводами.

7.2. Разъединители 6-10 кВ

7.2.1. Марку, тип и производителя определить проектом и согласовать на стадии проектирования.

Количество	См. п.6
Номинальное напряжение, кВ	10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	12
Номинальная частота, Гц	50
Ток динамической стойкости, кА, не менее	50
Ток термической стойкости, кА, не менее	20
Время протекания тока термической стойкости, с, не менее	3
Номинальный ток А, не менее	определить проектом

7.2.2. Запрещено к применению:

– разъединители типа РЛНД.

7.3. ТП 10-6/0,4 кВ

7.3.1. Марку и производителя определить проектом и согласовать на стадии проектирования.

7.3.2. ТП 10-6/0,4 кВ - комплектные киоскового типа.

7.3.3. Марку силового трансформатора, тип и производителя определить проектом и согласовать на стадии проектирования. Каждый трансформатор - масляный герметичный.

7.3.4. Запрещено к применению:

- трансформаторы с нормативным сроком службы менее 30 лет;
- трансформаторы типа ТМГ с гарантированным количеством циклов сжатия – растяжения менее 50 тысяч;
- трансформаторы типа ТМ;
- трансформаторы, имеющие технические потери эл. энергии более 6%;
- трансформаторы, имеющие потери х.х. более 0,84–0,85 Вт/кг при индукции 1,7 Тл;
- трансформаторы с маслонаполненными вводами;
- трансформаторы с отсутствием необслуживаемых устройств защиты масла.

7.4. ВЛ 0,4 кВ (добавление недостающих фаз / замена на большее сечение):

7.4.1. Марку и производителя провода, опор и линейной арматуры определить проектом и согласовать на стадии проектирования.

Напряжение ВЛ, кВ	0,4 кВ
Протяженность, км (ориентировочно)	См. п.6
Тип провода	А
Изгибающий момент стоек (не менее), кН·м	50
Линейная изоляция	определить проектом

7.5. ВЛИ 0,4 кВ:

7.5.1. Марку и производителя провода, опор и линейной арматуры определить проектом и согласовать на стадии проектирования.

Напряжение ВЛ, кВ	0,4 кВ
Протяженность, км (ориентировочно)	См. п.6
Тип провода	СИП-2
Изгибающий момент стоек (не менее), кН·м	50
Линейная изоляция	определить проектом

7.5.2. Требования к линейной арматуре и проводу 0,4 кВ:

Линейная арматура для монтажа провода СИП на ВЛ-0,4 кВ должна соответствовать следующим требованиям:

- Марку провода принять СИП-2 (с изолированной несущей нулевой жилой из сплава), изготовленный в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52373-2005, сечение не менее 70 мм².

■ Линейная арматура должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европейскому стандарту CENELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненными по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005.

■ Линейная арматура для СИП-2 должна отвечать следующим требованиям:

– анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500 кг для сечения нулевой жилы 50-70 мм² и 2200 кг - для 95 мм²;

– при монтаже ответвительных зажимов не требуется применение инструментов и приспособлений импортного производства;

– в ответвительных зажимах затяжные болты магистрального провода должны быть снабжены срывной головкой, выполненной из алюминиевого устойчивого к коррозии сплава;

– для присоединения ответвления к абонентам и подключения светильников должны применяться зажимы с раздельными болтами для затяжки контактов магистрали и ответвления, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечения ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали;

– подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений;

– выполнять соединение несущей жилы в пролете при помощи соединительных зажимов под опрессовку, обеспечивающих механическую прочность не менее 90% от разрывного усилия несущей жилы;

– осуществлять выбор всех типов линейной арматуры (зажимы поддерживающие, натяжные, ответвительные, соединительные и др.) согласно решениям, разработанным ОАО «РОСЭП» в Типовом проекте «Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ-0,38 кВ с СИП-2»;

– устанавливать в начале и в конце магистрали ВЛИ-0,4 кВ на всех проводах зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений.

Заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет.

7.6. КЛ 0,4 кВ:

7.6.1. Марку и производителя кабеля, и линейной арматуры определить проектом и согласовать на стадии проектирования.

Напряжение КЛ, кВ	0,4 кВ
Протяженность, км (ориентировочно)	См. п.6
Тип кабеля	определить проектом
Исполнение	определить проектом
Дополнительные жилы для уличного освещения	определить проектом

7.6.2. Сечение кабеля - определить проектом.

7.6.3. Запрещено к применению:

– кабель с бумажно-пропитанной изоляцией.

8. Объем работ включаемых в проект

8.1. Проведение предпроектного обследования объекта. С определением различных вариантов прохождения трассы и выбором оптимального варианта, с точки зрения, технического и экономического обоснования.

8.2. Выполнение проектно-изыскательских работ на месте строительства линии.

8.3. Разработка в составе проекта материалов по “Предварительному согласованию места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства” (при необходимости).

8.4. Выполнить расчет грозозащиты ВЛИ / ВЛ / КЛ:

- в месте присоединения к ТП 10/0,4 кВ. Параметры ОПН обосновать расчетом на основании данных о конфигурации сети и режимах ее работы;
- в местах переходов ВЛИ в кабельные участки с применением РДИ.

8.5. Проект организации строительства (ПОС) с определением сроков выполнения монтажных работ, график поставки оборудования и т.д.

8.6. Оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС). Предусмотреть мероприятия по рациональному использованию земельных угодий, затраты на возмещение убытков землепользователям, на благоустройство при строительстве ЛЭП.

8.7. Разделы «Охрана окружающей среды» и «Охрана труда».

8.8. Сметную стоимость строительства рассчитанную в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.

В сметную документацию включить затраты на проведение работ по:

- согласованию со всеми заинтересованными сторонами;
- налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;
- все транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;
- электротехнические измерения;
- пуско-наладочные работы;
- постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, по проекту рекультивации земель;
- доставка демонтированных материалов и оборудования на склады РЭС;
- утилизация строительного мусора и непригодных к дальнейшему использованию демонтированных материалов и оборудования;
- расчистка и вырубка просек, обрезка крон деревьев и кустов для обеспечения расстояния от проводов до деревьев и кустов в пределах охранной зоны ЛЭП в соответствии с ПУЭ с учетом перспективы роста ДКР не менее 5 лет.

8.9. Выполнить раздел «Эффективность инвестиций».

8.10. Выполнить заказные спецификации на материалы и оборудование необходимые для строительства.

8.11. Выполнить согласование проектно-сметной документации и прохождение ее экспертизы в надзорных органах.

8.12. Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую

информацию представить в стандартных форматах MS Office, AutoCAD, а сметную документацию в формате MS Excel, либо в другом числовом формате, совместимого с MS Excel, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

8.13. Разработка в составе проекта материалов по «Предварительному согласованию места размещения объектов, включая выбор земельных участков. Государственный кадастровый учет земельных участков. Решение о предоставлении земельных участков для строительства. Оформление права на земельные участки для строительства» (при необходимости предоставляет заказчик).

8.14. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе проектной документации и требования к их содержанию» проектная документация, должна, в том числе содержать:

- а) раздел I «Пояснительная записка»:
 - сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, при необходимости изъятия земельного участка;
 - сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства;
 - сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.
- б) сметный расчет стоимости строительства содержит главу I «Подготовка территории строительства». Положениями «Методики определения сметной стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (МДС 81- 35.2004), утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, рекомендовано при составлении главы I сводного сметного расчета стоимости строительства включать такие основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:
 - оформление земельного участка и разбивочные работы; затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно - планировочного задания и выделению красных линий застройки;
 - плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;
 - плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
 - затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерб, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых).

8.15. На топосъемке нанести в качестве топографической основы объекты местности, необходимые для определения местоположения границ земельного участка и красными сплошными линиями нанести границы охранных зон объекта строительства в соответствии с классом напряжения.

8.16. В разделе инженерно-геодезические изыскания указать перечень объектов капитального строительства и линейных сооружений, расположенных в охранных зонах проектируемого объекта и не относящихся к объектам электросетевого хозяйства, с указанием их типа, габаритных размеров, места расположения, технических характеристик, назначения (при наличии).

8.17. В пояснительной записке к проекту указать № и дату заключения договора на получение топоъемки. Год выполнения топоъемки должен соответствовать году разработки проектных и изыскательских работ.

Проектная организация должна предусматривать следующие виды землеустроительных, кадастровых и оценочных работ:

- обоснование размеров земельных участков, подлежащих изъятию, в том числе путем выкупа, для размещения объекта капитального строительства;
- сбор сведений о собственниках и правообладателях земельных участков, на которых предполагается размещение объекта капитального строительства;
- сбор сведений о категории, разрешенном использовании и градостроительных регламентах в отношении земельных участков, на которых предполагается размещения объекта капитального строительства;
- получение кадастровых выписок о земельных участках, подлежащих выкупу или временному занятию при строительстве объекта капитального строительства;
- разработка и утверждение в установленном порядке схемы расположения земельных участков на кадастровых картах или планах соответствующих территорий;
- оформление акта о выборе земельного участка для строительства (реконструкции) объекта капитального строительства с приложением к нему утвержденных в установленном порядке схем расположения каждого земельного участка в соответствии с возможными вариантами их выбора;
- получение в установленном порядке решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства, утверждающее акт о выборе земельных участков;
- подготовка в установленном законодательством Российской Федерации порядке расчетов убытков собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объекта капитального строительства;
- проведение кадастровых работ и подготовка документов и материалов, необходимых для проведения постановки на государственный кадастровый учёт земельных участков в соответствии с правилами, предусмотренными Земельным Кодексом РФ и Федеральным законом от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (для объектов недвижимости);
- подготовка проектов соглашений с собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объекта капитального строительства;
- подготовка и получение в письменной форме согласия землепользователей,

землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки, необходимые для размещения объекта капитального строительства;

- подготовка документов и материалов, необходимых для перевода земельного участка из одной категории в другую в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- подготовка предложений по установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства. При проектировании определить границы охранной зоны объекта электросетевого назначения на местности с нанесением на картографическую основу.

9. Описание основных объемов работ по строительству

9.1. Подготовительные работы в соответствии с проектом.

9.2. Строительные и монтажные работы в полном проектом объеме.

9.2.1. При необходимости, согласно ПСД выполнить: (монтаж КТП с трансформатором, установка разъединителей 10 кВ, установку подкосов на существующие опоры, замена провода по существующей линии, демонтаж существующих ЛЭП и КТП).

9.3. Пусконаладочные работы, подключение заявителей.

10. Основные требования к выполнению работ

10.1. Все применяемое в проекте электротехническое оборудование, технологии, изделия и материалы отечественного и зарубежного производства, должны иметь аттестацию аккредитованного Центра ОАО «Холдинг МРСК».

10.2. Подрядчик осуществляет комплектацию работ всеми материалами, необходимыми для строительства ВЛ, в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР в сроки, установленные календарным планом и графиком строительства, цена закупаемого оборудования и материалов должна быть согласована с Заказчиком..

10.3. Номенклатура закупаемых материалов должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту.

10.4. Изменение номенклатуры поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией.

10.5. Все применяемые материалы должны иметь паспорта и сертификаты.

10.6. Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП и передает ее заказчику в полном объеме по завершении очереди строительства (реконструкции) или полного завершения строительства (реконструкции) объекта.

10.7. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):

- СНиП;
- ПУЭ;
- руководящими документами;
- отраслевыми стандартами и др. документами;
- в соответствии с технической политикой ОАО «МРСК Центра».

10.8. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.

10.9. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к работам. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

10.10. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству ВЛ 10-0,4 кВ и несет полную ответственность при нарушении производства работ.

10.11. Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.

10.12. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» и проектной организацией.

10.13. Выполнение всех технических условий, выданных заинтересованными предприятиями и организациями, в соответствии с проектными решениями.

10.14. Руководители работ участвующие в строительстве, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.

10.15. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные приемочной комиссией.

Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

10.16. Общие требования к основному электротехническому оборудованию.

Для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

Сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р. Правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999.

Оборудование должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК.

Окраска оборудования должна соответствовать корпоративному стилю оформления объектов утвержденного ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

Схема соединения обмоток трансформаторов 10/0,4 кВ Δ/Y_n .

Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтпригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ или МЭК.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

По всем видам оборудования в процессе реализации проекта Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 в составе, необходимом для проектирования, монтажа, наладки, пуска, сдачи в эксплуатацию, обеспечения правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая в процессе реализации заказа Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

- инструкция по монтажу, наладке, пуску и сдаче оборудования в эксплуатацию;
- руководство по эксплуатации;
- паспорт;
- ведомость ЗИП;

10.17. Общие требования производства работ.

Подрядчик должен:

- возвести за счет собственных средств на выделенных территориях все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ;
- создать инфраструктуру для своего персонала, а также для персонала Заказчика и группы авторского надзора. Инфраструктура стройки должна включать жилые помещения, службу питания, санитарно-гигиенические помещения, парковки для автомобилей, службу безопасности;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование, комплектующие изделия, строительную технику;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ;
- обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории в границах определенных местной администрацией;
- вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершеного строительством объекта за пределы строительной площадки все свое имущество.

Подрядчик должен гарантировать, чтобы строительная площадка подстанции, территории временных поселков содержались в соответствии с санитарными нормами. Подрядчик должен обеспечить оказание медицинской помощи всем своим сотрудникам, участвующим в строительстве.

Площадки под временные здания и сооружения при разработке ПОС выбрать максимально приближенными к строительной площадке.

Подрядчик обязан организовать круглосуточную охрану всех объектов строительства и временных поселков строителей, которая должна гарантировать сохранность оборудования, конструкций, материалов и строительной техники и недопущение посторонних как на объекты строительства, так и во временные поселки строителей.

Подрядчик должен согласовывать с Заказчиком:

- обеспечение строительства энергоресурсами;
- создание или восстановление геодезической разбивочной основы;
- подключение вновь проложенных коммуникаций к действующим сетям;
- программы отключений смежных объектов;
- отвод мест для временного складирования излишнего грунта и строительного мусора.

10.18. Предусмотреть создание охранной зоны новых ВЛ согласно межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок и постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160.

10.19. Подать в филиал «Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Воронежской области документы, для регистрации земельных участков и внесения сведений о границах охранных зон в документы государственного кадастра недвижимости.

8. Требуемые сроки выполнения строительных работ

Строительство осуществить поэтапно с вводом каждого заявителя отдельно.

Срок выполнения работ: Июнь 2013г.

9. Оплата и финансирование строительства

Расчеты за выполненные работы производятся по актам выполненных работ после выставления счетов с рассрочкой платежа до 30 рабочих дней.

Стоимость работ составляет

10. Экология и природоохранные мероприятия

Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проектов «Охрана окружающей среды».

11. Гарантии исполнителя строительных работ

Подрядная строительная организация должна гарантировать соответствие вновь построенных /реконструируемых электросетевых объектов 10-0.4 кВ требованиям НТД не менее 2 лет с момента включения объекта под напряжение.

Гарантия на поставленное оборудование должна распространяться не менее чем на 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Поставщик должен за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки устранять любые дефекты по выполненным работам, выявленные в период гарантийного срока.

В случае выхода из строя объекта обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Заместитель директора по
капитальному строительству филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

 В. Н. Шатских

Зам. главного инженера - начальник ЦУНА
филиала ОАО «МРСК Центра» -
«Воронежэнерго»

А. А. Бурков

