

**УТВЕРЖДАЮ**

И.О. Первого заместителя директора по  
эксплуатации-главного инженера филиала  
ПАО "МРСК Центра"-«Тамбовэнерго»

Косенков Г.А.

20 11 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку сетевого железобетона (прочее) типа Приставка ж/б ПТ 43-2.  
Лот № 206D

**1. Общая часть.**

ПАО «МРСК Центра» (Покупатель) производит закупку сетевого железобетона (прочее) для  
ремонтного обслуживания электросетевого оборудования.

Закупка производится на основании плана закупки ПАО «МРСК Центра» на 2015 год под  
потребность 2016г.

**2. Предмет конкурса.**

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиалов ПАО  
«МРСК Центра» в объемах установленные данным ТЗ:

Филиал	Точка поставки	Срок поставки	Количество, шт.
Тамбовэнерго	г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149А, Центральный склад. УРС	Февраль- август 2016г.	269

**3. Технические требования к продукции.**

3.1. Технические данные ж/б изделий должны соответствовать параметрам и быть не ниже  
значений, приведенных в таблице:

Наименование ж/б изделия	Технические требования и характеристики ж/б изделия	
Пristавка ж/б ПТ 43-2	Серия 3.407-57/87	
	- Длина, мм – 4250	
	- Ширина 1, мм – 100	
	- Ширина 2, мм – 180	
	- Высота, мм – 220	
	- Объем бетона, мм – 0,13	
	- Марка бетона – М350	
Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С		-55
Класс бетона		B25
Морозостойкость		F200
Водонепроницаемость		W4
Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее		60

Срок службы, лет, не менее	40
Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия	+
<p>■ изготовление ж/б изделий осуществляется из тяжелого вибрированного железобетона, обладающего классом по прочности на сжатие В25</p> <p>■ для армирования ж/б изделий применяется сталь класса А-III</p> <p>■ ж/б изделия должны быть рассчитаны для применения в агрессивных и неагрессивных средах</p> <p>■ ж/б изделия должны иметь монтажные петли</p> <p>■ на каждом ж/б изделии должно быть указано: завод-изготовитель, год выпуска, марка изделия</p> <p>■ ж/б изделия должны устанавливаться в любые типы грунтов</p> <p>■ каждая партия ж/б изделий должна снабжаться паспортом</p> <p>■ поставляемые ж/б изделия должны быть экологически безопасны и не должны наносить вред окружающей среде.</p>	

#### 4. Общие требования.

4.1. К поставке допускаются ж/б изделия, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;
  - для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;
  - для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих ж/б изделия для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;
  - сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);
  - ж/б изделия, впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ОАО «МРСК Центра», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;
  - продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ОАО «Россети»;
  - продукция должна соответствовать требованиям технической политики ОАО «Россети»;
  - наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки ж/б изделий) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;
  - наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.
- 4.2 Ж/б изделия должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:
- ГОСТ 13015 – 2003 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»;
  - ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;
- 4.3 Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения ж/б изделий должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя ж/б изделий, ГОСТ 14192 - 96 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с

требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки ж/б изделий должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки, а также выдерживать подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

4.4 Срок изготовления ж/б изделий должен быть не более полугода от момента поставки.

#### **5. Гарантийные обязательства.**

Гарантия на поставляемые ж/б изделия должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода ж/б изделий из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

#### **6. Требования к надежности и живучести продукции.**

Ж/б изделия должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 40 лет.

#### **7. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.**

Маркировка ж/б изделий должна быть нанесена краской по трафарету и содержать следующие данные:

- наименование изготовителя;
- год выпуска;
- марку ж/б изделия;
- номер партии.

По всем видам ж/б изделий Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых ж/б изделий.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии ж/б изделий должна включать:

- паспорт товара;
- сертификат качества;
- сертификат соответствия.

#### **8. Правила приемки продукции.**

Каждая партия ж/б изделий должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник ОАиУП /  
должность

подпись

/А.С. Максимов  
Фамилия И.О.

Исп.: Панков А.А.  
Тел.: (4752) 57-83-12, 22-76