

**«СОГЛАСОВАНО»**

Заместитель директора  
по капитальному строительству филиала  
ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго»  
А.Ю.Розысков

« 21 » апреля 2017 г.

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Первый заместитель директора –  
главный инженер филиала  
ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго»  
А.А.Чутков

« 21 » апреля 2017 г.

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на проведение закупочной процедуры по выбору подрядчика на выполнение реконструкции  
электросетевых объектов 0,4 кВ филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»  
в рамках ИПР 2017 года.

### **1. Общие положения.**

1.1. Реконструкция электросетевых объектов 0,4 кВ должна производиться в полном соответствии с проектом.

1.2. Подрядчик определяется на основании проведения закупочной процедуры на выполнение данного вида работ.

1.3. Все строительные материалы поставляются Подрядчиком согласно проектным спецификациям, ГОСТ и ТУ.

1.4. Все условия работ определяются и регулируются на основе договора заключенного Заказчиком с победителем закупочной процедуры.

1.5. Участвующие в закупочной процедуре должны иметь право допуска на данный вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом СРО, а так же опыт строительно-монтажных работ аналогичных объектов не менее 3 лет.

1.6. Строительно-монтажные работы, производимые организацией должны быть застрахованы.

### **2. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:**

– СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

– ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

– ПУЭ (действующее издание);

– ПТЭ (действующее издание).

### **3. Стадийность проведения работ.**

Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 3 этапа:

- подготовительные работы,
- строительно-монтажные работы;
- рекультивация земли.

**4. Основные характеристики реконструируемых ВЛ 0,4 кВ приведены в Приложении к ТЗ.**

**5. Описание основных объемов работ по строительству ВЛ 0,4 кВ.**

5.1 Необходимо выполнить работы по реконструкции ВЛ 0,4 кВ в н.п. Костромского района Костромской области, согласно разработанных проектов в объемах приложения к техническому заданию.

5.2 Поставка требующихся материалов и оборудования.

5.3 Оформление разрешения на земляные работы.

5.4 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в соответствии с проектом, предоставляемым заказчиком.

5.5 Для объектов, находящихся на территории исторического значения, выполнение охранных археологических мероприятий на месте работ.

5.6 Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству в соответствии с нормами (в том числе акты скрытых работ, исполнительную съемку ВЛ 0,4 кВ акты формы КС-11) и передает ее Заказчику.

5.7 Участвующие в закупке услуг должны иметь свидетельство о допуске к работам по строительству, выданное зарегистрированной СРО, квалифицированный персонал, соответствующую технику, технологическую оснастку и опыт работы.

5.8 Расчистка трассы ВЛ 0,4 кВ, от кустарника и мелкокося выполняется в объемах, согласно разработанных проектов, в том числе с валкой деревьев, корчевкой пней с последующим вывозом и утилизацией, с последующим проведением благоустройства данных территорий.

5.9 Проведение необходимых испытаний и измерений на ВЛ 0,4 кВ с предоставлением протоколов испытаний и измерений в Костромской район электрических сетей.

**6. Основные требования к выполнению работ.**

6.1 Строительство каждого объекта выполняется в полном соответствии с проектом, согласованным с Заказчиком.

6.2 Подрядчик осуществляет комплектацию работ всеми материалами, необходимыми для реконструкции ВЛ 0,4 кВ в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР, в сроки установленные календарным планом и графиком строительства.

6.3 Номенклатура закупаемых материалов должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту.

6.4 Изменение номенклатуры поставляемых материалов должны быть согласованы с Заказчиком и проектной организацией без изменения сметной стоимости.

6.5 Все применяемые материалы должны иметь паспорта и сертификаты.

6.6 Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП и передает ее заказчику в полном объеме по завершении очереди строительства (реконструкции) или полного завершения строительства (реконструкции) объекта.

6.7 Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):

- СНиП;
- ПУЭ;
- руководящими документами;
- положением ОАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденным приказом № 22 - ЦА от 28.01.2014 г.;
- отраслевыми стандартами и др. документами.

6.8 Все необходимые вопросы, связанные с оформлением документов по вырубке трассы ВЛИ 0,4 кВ, Подрядчик решает самостоятельно.

6.9 Демонтаж существующих ВЛ 0,4 кВ и доставку годных к дальнейшей эксплуатации демонтированных материалов и оборудования на склад РЭС и утилизацию не годных к дальнейшей эксплуатации оборудования выполняется с оформлением в обоих случаях двухсторонним актом между Заказчиком и Подрядчиком.

6.10 Демонтированное оборудование сетей уличного освещения на реконструируемых воздушных линиях 0,4 кВ подлежит передаче в Костромской РЭС с оформлением необходимых приемо-сдаточных документов в течение 5 рабочих дней после окончания работ по демонтажу оборудования уличного освещения.

6.11 Демонтаж и обратный подвес смежных сетей (ВОЛС, линии связи) при выполнении работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ, расположенные на электросетевых объектах филиала ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» силами подрядной организации не требуется, данные работы выполняются собственником данных сетей. Необходимо уведомить за 10 дней до начала выполнения работ владельца данных сетей о сроках выполнения работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ и лицах ответственных за выполнение работ.

6.12 На построенные объекты должны быть нанесены диспетчерские наименования (установка табличек) – по согласованию с Заказчиком.

6.13 На опорах ВЛ 0,4 кВ устанавливаются информационные знаки охранных зон, фон информационного знака белый, кайма и символы черные.

6.14 Информационные знаки на опоры для обозначения охранных зон ВЛ 0,4 кВ рекомендуется изготавливать из листового металла или пластического материала толщиной не менее 1 мм.

6.15 Крепление информационных знаков:

- к железобетонным опорам лентой сверху и снизу из оцинкованной стали, допускается на железобетонных опорах ВЛ информационные знаки могут быть нанесены непосредственно на поверхность бетона при помощи трафарета (по согласованию с Заказчиком). При этом в качестве фона допускается использовать поверхность бетона.

6.16 В соответствии с ПУЭ 7 изд. для ВЛ до 1 кВ п.2.4.7 на опорах ВЛ на высоте не менее 2 м от земли через 250 м на магистрали ВЛ должны быть установлены (нанесены): порядковый номер опоры; плакаты, на которых указаны расстояния от опоры ВЛ до кабельной линии связи (на опорах, установленных на расстоянии менее 4 м до кабелей связи), ширина охранной зоны и телефон владельца ВЛ.

6.17 Информационные знаки устанавливаются в плоскости перпендикулярной к оси ВЛ поочередно с правой и левой стороны (на углах поворота - по биссектрисе угла между осями участков линии).

6.18 Металлоконструкции на ВЛ (траверсы, заземляющие проводники и т.д.) должны быть окрашены в черный цвет.

6.19 Спуски заземлений, проложенные открыто, сварочные швы, должны быть окрашены в черный цвет.

6.20 Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ТК или ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.

6.21 Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к работам по строительству, выданное зарегистрированной СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

6.22 Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по реконструкции, проводит согласования с ГИБДД и коммунальными службами при необходимости и несет полную ответственность при нарушении производства работ.

6.23 Заказчик обеспечивает инструктажи персонала Подрядчика, необходимые отключения электроустановок, подготовку рабочего места и допуск к работе по каждому объекту.

6.24 Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.

6.25 Заказчик имеет право проверять соблюдение персоналом Подрядчика правил техники безопасности и приостанавливать работы, при выявлении нарушений. При отстранении от работы персонала Подрядчика, Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации.

6.26 Всю работу Подрядчик выполняет с использованием собственной оснастки, автотранспорта и спецтехники. Все материалы и оборудование, требующиеся для выполнения работ, приобретает Подрядчик. Подрядчик согласовывает с Заказчиком выбираемых поставщиков, производителей материальных ресурсов и цены на них.

6.27 Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.

6.28 Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» и проектной организацией.

6.29 Выполнение всех технических условий, выданных заинтересованными предприятиями и организациями, в соответствии с проектными решениями.

6.30 Исполнительная документация должна быть сдана в течение месяца по окончании работ по реконструкции объекта, в том числе общий журнал производства работ, журнал входного контроля, специализированные журналы (при необходимости), журнал по форме КС 6-а.

## **7. Правила контроля и приемки работ.**

7.1. Руководители работ участвующие в строительстве, совместно с представителями филиала ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.

7.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

7.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

## **8. Экология и природоохранные мероприятия.**

8.1 Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».

8.2 Бытовые и промышленные отходы, образующиеся от жизнедеятельности строителей и производства работ, собираются в пластиковые мешки и по мере накопления вывозятся Подрядчиком в места утилизации.

## **9. Требуемые сроки выполнения работ.**

9.1 Сроки выполнения работ: до 29.09.2017 г.

9.2 Сроки определяются Графиком производства подрядных работ, согласуется с Заказчиком при подписании Договора.

9.3 Изменение срока выполнения работ может быть проведено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком.

## 10. Гарантии исполнителя строительных работ.

10.1 Подрядная строительная организация должна гарантировать соответствие вновь реконструируемых ВЛ 0,4 кВ, требованиям НТД в течение не менее 5 лет с момента включения объекта под напряжение.

10.2 Подрядчик выдает Заказчику гарантийный паспорт, где указывает, что обязуется устранить все дефекты, связанные с производством работ и качеством материалов, поставляемых Подрядчиком в течение всего гарантийного срока.

10.3 Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.

Начальник управления  
распределительных сетей



Е.В.Козлов


Параметры ВЛ 0,4 кВ предусмотренные к реконструкции по Костромскому району в ИПР 2017 года.

№ п.п.	Наименование проекта	Протяженность реконструируемых ВЛ, км.	Район	Примечание
1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП -502 Прудиши ф.№1 (протяженность по трассе 1,885 км)	0,837	Костромской район	Применение СМО
2	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП - 227д.Крутик ф.№2 (протяженность по трассе 2,2 км)	1,088	Костромской район	Применение СМО
3	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП- 242 Ж.К.-Крутик ф.№4 (протяженность по трассе 2,9 км)	2,674	Костромской район	Применение СМО
4	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-18 д.Бакшейка (протяженность по трассе 3,15 км)	3,006	Костромской район	Применение СМО
5	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП- 395 Юрьево. Залесье ф.№1 (протяженность по трассе 3,455 км)	3,054	Костромской район	Применение СМО
6	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП- 395 Юрьево. Залесье ф.№2 (протяженность по трассе 0,755 км)	0,897	Костромской район	Применение СМО
<b>ИТОГО</b>		<b>11,556</b>		

Погрешность данных по протяженности и материалам составляет не более 3 %.

Подрядчик должен быть готов выполнить объем строительно-монтажных работ в рамках указанной погрешности за стоимость контракта, не превышающую стоимости, заключенного договора подряда между сторонами «Заказчиком и Подрядчиком» на выполнение обозначенных строительно-монтажных работ.

Заместитель начальника управления  
распределительных сетей



А.Н.Плюснин