

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по реализации и
развитию услуг
филиала ПАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»

«27»  А.А. Никоноров
2015

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
- главный инженер
филиала ПАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»

 «27» 08 Е.А. Смирнов
2015

Техническое задание

№ 58/2015-П(Ц)

на проведение конкурса по выбору подрядчика для выполнения комплекса работ по проектированию, строительству и усилению существующих сетей внешнего электроснабжения для осуществления технологического присоединения в Костромской области.

1. Основные объемы работ:

1.1 Проведение в обязательном порядке геодезических изыскательских работ. В случае если выполняемые виды работ оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, качество выполняемых работ, а также имеют место неблагоприятные гидро-геологические условия строительства или их можно отнести к перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объекта - выполнить соответствующие геологические, экологические изыскательские работы.

1.2 Обследование объектов с определением нескольких вариантов прохождения трассы и выбором оптимального варианта, согласованного с заказчиком.

1.3 Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на электроснабжение Объектов, в соответствии с объемами работ.

1.4 Согласование ПСД со всеми надзорными органами, органами местного самоуправления, на территории которого производятся работы, владельцами пересекаемых угодий, инженерных сетей, с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» и с Заявителями. В случае размещения объекта на межселенной территории муниципального района Костромской области и относящейся к муниципальным, государственным землям согласовать проект с органом местного самоуправления муниципального района.

1.5 Получение положительных заключений всех необходимых экспертиз по разработанной ПСД.

1.6 В случае если объект строительства расположен на территории заказчика или иной охраняемой природной территории (кроме особо охраняемых природных территорий согласно ст.95, ЗК РФ) получение положительного заключения экологической экспертизы.

1.7 Подготовка, оформление и согласование с органами местного самоуправления или муниципального района, в случае размещения объекта на межселенной территории, схемы расположения земельного участка (земельных участков) для строительства объектов электросетевого хозяйства.

1.8 В соответствии со ст. 49 «Градостроительного кодекса Российской Федерации № от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.07.2011) получение положительного заключения государственной экспертизы всех проектов, за исключением проектов сетей внешнего электроснабжения для присоединения объектов, для строительства которых прохождения государственной экспертизы не требуется.

1.9 Поставка материалов и оборудования.

1.10 Оформление разрешения на земляные работы.

1.11 Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной ПСД; выполнение охранных археологических мероприятий при выполнении работ в зоне охраны археологического культурного слоя.

1.12 Выполнение пуско-наладочных работ в соответствии с разработанной ПСД.

1.13 Оформление исполнительной документации по строительству в соответствии с нормами (в том числе акты скрытых работ, акты формы КС-11, исполнительную съёмку).

2. Участвующие в закупке услуг должны иметь свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное зарегистрированной СРО, квалифицированный персонал, соответствующую технику, технологическую оснастку и опыт работы.

3. Выполнить строительство и усиление существующих распределительных сетей расположенных в

Область	Район	Протяженность
Костромская область	г. Кострома; Костромской; Мнтуровский; Судиславский; Парфеньевский; Шарьинский; Красносельский; Галичский; Солигаличский; Нейский; Волгореченский; Нерехтский.	ВЛИ-0,4 кВ~ 5,02 км. ВЛЗ-6(10) кВ~ 0,28 км. КЛ-0,4 кВ~ 1,35 км.

в соответствии с разработанным проектом на основании действующих технических условий. Ориентировочные объёмы работ указаны в приложения № 1 к ТЗ. Трассу ВЛИ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ марку и сечение провода (кабеля), количество и типы опор, устанавливаемого оборудования – определить проектом.

Трассу ВЛЗ-10(6) кВ, место установки ТП-10(6)/0,4 кВ - определить проектом на основании согласованной схемы расположения земельного участка для строительства объектов электросетевого хозяйства (При получении разрешения на использование земель или земельного участка).

4. Основные требования к выполнению работ.

4.1 Состав разделов проектной документации должен соответствовать требованиям действующего постановления правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

В проекте указать перечень объектов капитального строительства и линейных сооружений, расположенных в охранных зонах проектируемого объекта и не относящихся к объектам электросетевого хозяйства, с указанием их типа, габаритных

размеров, места расположения, технических характеристик, назначения (при наличии).

При реконструкции трансформаторной подстанции с заменой оборудования или трансформатора – в обязательном порядке согласовать проект в части применяемых электрических схем, оборудования и технических решений со специалистами районных электрических сетей (РЭС), по их территориальной принадлежности.

При осуществлении демонтажных работ на объекте строительства, реконструкции, капитального ремонта выполнить разработку раздела проекта организации демонтажа с описанием задействованной техники, персонала и сроков производства работ, а также техники безопасности при осуществлении демонтажа.

При размещении объектов на лесных участках разработать раздел «Проект освоения лесов».

При размещении объектов на землях сельскохозяйственного, лесохозяйственного назначений необходимости разработать раздел «Проект рекультивации земель». (ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель (с Изменением N 1); Приказ Россельхознадзора от 22 декабря 1995 года №525 "Об утверждении основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы")

На топосъемке нанести в качестве топографической основы объекты местности, необходимые для определения местоположения границ земельного участка и красными сплошными линиями нанести границы охранных зон проектируемых объектов электросетевого хозяйства в соответствии с классом напряжения.

В случае размещения объекта(ов) на земельном(ых) участке(ах) находящем(их)ся в частной собственности или не относящих(его)ся к муниципальным, государственным землям, а также для объектов не предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 03 декабря 2014 года №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» проектная (подрядная) организация должна выполнить следующие виды землеустроительных, кадастровых и оценочных работ:

- разработка и согласование в установленном порядке схемы предварительного направления трассы с привязкой к местности в течении 7 дней со дня заключения договора подряда с обязательным согласованием с заказчиком;

- разработка и согласование в установленном порядке, в том числе и с заказчиком, схемы расположения земельных участков на кадастровых картах или планах соответствующих территорий в течение 14 дней со дня согласования схемы предварительного направления трассы;

- обоснование размеров земельных участков для строительства объектов электросетевого хозяйства, подлежащих изъятию, в том числе путем выкупа;

- сбор сведений о собственниках и правообладателях земельных участках, на которых предполагается размещение объектов электросетевого хозяйства;

- сбор сведений о категории, разрешенном использовании и градостроительных регламентах в отношении земельных участков, на которых предполагается размещения объектов электросетевого хозяйства;

- получение кадастровых выписок о земельных участках, подлежащих выкупу или временному занятию при строительстве объектов электросетевого хозяйства;

- подготовку, оформление, согласование и утверждение схемы расположения

земельного участка (участков) для строительства объектов электросетевого хозяйства в соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития РФ от 27.11.2014 № 726.

- подготовка в установленном законодательством Российской Федерации порядке расчетов убытков собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства;

- подготовка проектов соглашений с собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства;

- подготовка и получение в письменной форме согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки, необходимые для размещения объектов электросетевого хозяйства;

В случае размещения объекта на земельных участках находящихся в государственной или муниципальной собственности для объектов предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2014 года №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», проектная (подрядная) организация должна выполнить следующее:

- подготовить, согласовать и утвердить схему расположения земельного участка для строительства объектов электросетевого хозяйства;

- получить разрешение на использование земель или земельного участка.

При проектировании объектов связанных со строительством распределительных сетей ширина полосы геодезических изысканий должна быть не более 20 метров в обе стороны от оси проектируемой ЛЭП; при проектировании объектов не связанных со строительством распределительных сетей – общая ширина полосы геодезических изысканий должна быть не более 5 метров. При необходимости допускается увеличение ширины полосы геодезических изысканий при условии согласования с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго».

5 Подрядная (проектная) организация обязана:

5.1 При выполнении строительства либо замены трансформаторных подстанций предусмотреть установку дополнительных замков для запираания дверей, тип замков согласовать с районом электрических сетей на территории проведения работ.

5.2 При новом строительстве или реконструкции существующих распределительных сетей с заменой опор ВЛ-0,4 кВ применять стальные многогранные опоры вместо установки трехстоечных железобетонных или деревянных опор в соответствии с патентом ПАО «МРСК Центра» от 20.02.2014 г. № 138695.

5.3 При новом строительстве применять столбовые трансформаторные подстанции (мощностью до 63 кВА), подключаемые к сетям 6 (10) кВ по упрощенной схеме, с силовым трансформатором с несущим (усиленным) корпусом, конструкция СТП 10/0,4 кВ должна соответствовать патентам ПАО «МРСК Центра» № 99905 от 31.08.2010; № 101278 от 31.08.2010; № 133982 от 30.04.2013; № 146463 от 27.01.2014.

5.4 Комплекс работ должен производиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (СНиП, СП, ПУЭ и др.), а также в соответствии с Технической политикой ПАО «МРСК Центра».

5.5 Подрядчик, до начала строительно-монтажных работ, оформляет на себя разрешение на производство земляных работ, проводит согласования с ГИБДД и коммунальными службами.

5.6 На построенные объекты должны быть нанесены диспетчерские наименования (установка табличек) – по согласованию с Заказчиком.

5.7 На опорах ВЛИ-0,4(10) кВ устанавливаются информационные знаки охранных зон.

5.8 При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик должен руководствоваться технологическими картами и проектами производства работ (ППР), проектами организации демонтажа (ПОД) согласованными с Заказчиком.

5.9 Подрядчик и привлекаемые им субподрядчики должны иметь свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное зарегистрированной СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком.

5.10 Заказчик обеспечивает инструктажи персонала Подрядчика, необходимые отключения электроустановок, подготовку рабочего места и допуск к работе по каждому объекту.

5.11 Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.

5.12 Заказчик имеет право проверять соблюдение персоналом Подрядчика правил техники безопасности и приостанавливать работы, при выявлении нарушений. При отстранении от работы персонала Подрядчика, Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации.

5.13 Всю работу Подрядчик выполняет с использованием собственной оснастки, автотранспорта и спецтехники. Все материалы и оборудование, требующиеся для выполнения работ, приобретает Подрядчик. Подрядчик согласовывает с Заказчиком выбираемых поставщиков, производителей материальных ресурсов и цены на них.

5.14 Всё поставляемое и применяемое электротехническое оборудование, технологии, изделия и материалы отечественного и зарубежного производства должны иметь аттестацию аккредитованного Центра ПАО «Российские сети».

5.15 Применять в сетях ПАО «МРСК Центра» СИП и арматуру только соответствующую требованиям ГОСТ и МЭК (в т.ч. ГОСТ Р 52373-2005, CENELEC CS EN 504 83), прошедших сертификацию и имеющих действующее положительное заключение аттестационной комиссии ОАО «Россети», а так же положительный опыт эксплуатации в энергосистемах РФ.

5.16 На все применяемые материалы и оборудование Подрядчик предоставляет паспорта и сертификаты.

5.17 Демонтированные элементы существующих электросетевых объектов, непригодность которых к дальнейшему применению подтверждена Заказчиком, вывозятся Подрядчиком в места утилизации. Непригодность демонтированных элементов к дальнейшему применению оформляется письменным актом подписываемым представителем Подрядчика и Заказчика.

5.18 Демонтированные элементы существующих электросетевых объектов пригодные к дальнейшему применению (материалы, оборудование, а также цветной и черный металлолом), Подрядчик обязан вывезти на базу РЭСа, на территории которого

производятся строительно-монтажные работы, с оформлением письменного акта передачи материалов от демонтажных работ, подписываемого представителем Подрядчика и Заказчика.

5.19 В случае необходимости корректировки разделов проектной документации по вновь открывшимся условиям строительства или при замене материалов, оборудования по независящим от подрядной организации причинам (отсутствие в наличии, длительные сроки производства) Подрядчик обязан проинформировать Заказчика и согласовать с ним все возможные изменения. При обоснованной причине и положительном решении в части согласования изменений со стороны Заказчика, Подрядчик в кратчайший срок и на безвозмездной основе вносит изменения в проект в соответствии с постановлением Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

6. Правила контроля и приемки работ.

6.1 Руководители работ, выполняющие работы, совместно с представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют их соответствие требованиям НТД.

6.2 Приемка выполненных работ производится представителем Заказчика, назначенным приказом лицом, ответственным за осуществление технического надзора.

6.3 При сдаче выполненных работ Подрядчик обязан предоставить необходимую исполнительную документацию, в том числе исполнительную съёмку согласованную в установленном порядке (для кабельных линий). При необходимости по требованию местных органов власти исполнительную съёмку воздушной линии электропередачи.

6.4 Дополнительно Подрядчик подготавливает и передает Заказчику следующие материалы:

- утвержденную схему расположения земельного участка (участков);
- соглашения с собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков, связанные с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства.

6.5 Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные Заказчиком.

7. Оплата и финансирование строительства.

7.1 Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

7.2 Договор подлежит оплате на основании подписанных актов выполненных работ (форма КС-2) и справок, о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по выставленным Заказчику счетам Подрядчика, оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ.

8. Экология и природоохранные мероприятия.

8.1 Бытовые и промышленные отходы, образующиеся от жизнедеятельности строителей и производства работ, собираются в пластиковые мешки и по мере накопления вывозятся Подрядчиком в места утилизации.

8.2 В проекте предусмотреть раздел «Охрана окружающей среды с разработкой всех необходимых мероприятий».

9. Пожарная безопасность.

9.1 Проектная документация должна соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности».

9.2 При необходимости разработать декларацию пожарной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона.

10. Гарантии исполнителя строительных работ.

10.1 Подрядчик должен гарантировать соответствие выполненных работ требованиям нормативно-технической документации на срок не менее 60 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ. По окончании работ Подрядчик выдает Заказчику гарантийный паспорт, где указывает, что обязуется устранить все дефекты, связанные с производством работ и качеством материалов, поставляемых Подрядчиком в течение всего гарантийного срока.


11. Сроки выполнения работ.

1.1 Срок выполнения работ – в течение 16 недель с момента получения письменного уведомления от филиала ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» в адрес подрядчика, о подтверждении наличия источника финансирования.


11.2 Изменение срока выполнения работ может быть проведено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком.

Лист визирования к ТЗ 58/2015-П(Ц)

Начальник УПР Филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

 М.А. Соловьев
27.08 2015 г.
дата, месяц, год

СОСТАВИЛ:
Инженер УПР Филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

 М.Н. Голышев
27.08 2015 г.
дата, месяц, год

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора по капитальному
строительству Филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

 А.Ю. Розысков
27.08 2015 г.
дата, месяц, год

СОГЛАСОВАНО:
Начальник УТП Филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

 Ю.В. Горихин
2015 г.
дата, месяц, год

Реквизиты договора тех. присоединения	Наименование заявителя по договору тех. присоединения	Наименование присоединяемого объекта	Присоединяемая мощность, кВт	Расшифровка перечня работ	Ед. изм. закупаемой продукции	Количество	Примечание
144-Ц/3(2)-ТП(2015)И	ООО ИСПО "Костромагорстрой"	здание изолятора временного содержания, г. Кострома, ул. Индустриальная, 64а	77	Строительство КЛ-0,4 кВ рекомендуемое сечение 120 мм2 от 1 секции РУ-0,4 кВ ТП № 824 (инв. № SRSK-00) ПС 110/35/6 кВ «Аэропорт» до ВРУ-0,4 кВ изолятора временного содержания.	км.	0,55	Работы выполнить комплексно
				Строительство КЛ-0,4 кВ рекомендуемое сечение 120 мм2 от 2 секции РУ-0,4 кВ ТП № 824 (инв. № SRSK-00) ПС 110/35/6 кВ «Аэропорт» до ВРУ-0,4 кВ изолятора временного содержания.	км.	0,55	
				Установка дополнительных коммутационных аппаратов на 1 и 2 секциях РУ-0,4 кВ ТП № 824 ПС 110/35/6 кВ «Аэропорт».	шт.	2	
3204-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Яблоков Михаил Вениаминович	садовый дом, Костромской р-он, Бакшеевское с/п, СТ "Уют", уч-к №114	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (по дог. 2375-Ц/1(3)-ТП(2015)И Поправкин А.А.; ТЗ 52/2015-П(Ц)) проектируемой ТП-10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ ф.10-04 (инв. № 12861) ПС 35/10 кВ «Борщино» до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов.	км.	0,06	Работы выполнить комплексно
3334-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Кораблев Владимир Валентинович	садовый дом, Костромской р-он, СТ "Уют", уч-к № 113	5				
3221-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Соколова Людмила Александровна	дом, назначение: нежилое, Костромской р-он, СТ "Уют", уч-к №37	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (по дог. 2789-Ц/1(3)-ТП(2015)И Волкова Н.Н.; ТЗ 53/2015-П(Ц)) проектируемой ТП-10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ ф.10-04 (инв. № 12861) ПС 35/10 кВ «Борщино» до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов.	км.	0,06	
2905-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Ефимова Ирина Минионовна	садовый дом, Костромской р-н, СНТ "Уют", уч. №35	15				
3252-Ц/2(3)-ТП(2015)И	ИП Новикова Юлия Алексеевна	нестационарный объект, тонар, г. Кострома, ул. Свердлова, напротив дома № 83.	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ (инв. № 13060) ТП № 84 ПС 220/110/35/6 кВ «Кострома-2» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,06	
3248-Н/3(3)-ТП(2015)И	ООО "Нова"	3-этажный 27 квартирный жилой дом, г. Мантурово, ул. Ленина, д. 13	77,8	Установка линейного разъединителя типа РЛК на первой отпаячной опоре от опоры ВЛ-10 кВ ф. 10-09 (инвентарный номер 28610) ПС 220/110/35/10 кВ «Мантурово».	шт.	1	
				Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ установленной в пролете опор №57 - №58 ф. 10-09 (инвентарный номер 28610) ПС 220/110/35/10 кВ «Мантурово» до РУ-10 кВ проектируемой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ.	км.	0,02	
				Монтаж проектируемой трансформаторной подстанции КТПн 10/0,4 кВ киоскового типа с силовым трансформатором мощностью 250 кВА с выполнением работ по установке охранной сигнализации и доп.замков.	шт.	1	
				Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка Заявителя.	км.	0,07	
3373-Ц/2(3)-ТП(2014)И	ОАО "Российские железные дороги"	защитное сооружение ст. Кострома-Новая, г. Кострома, ст. Кострома-Новая (ул. Волжская, между д. № 133А и 135)	16	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 123 (инв. №12009958-00) ПС 220/110/35/6 кВ «Кострома-2» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,08	
1679-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Кустов Алексей Владимирович	индивидуальный жилой дом (строительство), г. Кострома, п. Кустово, д. 24	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ (инв. №13257) ТП № 653 ПС 110/35/6 кВ «Аэропорт» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,06	

2039-Ц/1(3)-ТП(2015)П	Васильев Николай Иванович	индивидуальный жилой дом Судиславский район, д. Яснево, ул. Полевая, д. 4А	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 29 ВЛ-0,4 кВ, (инв. № 12004457-00) ф. 2 ТП № 41 ПС-110/10 кВ «Судиславль», ВЛ-10 кВ ф. 10-10 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,12	
2135-Н/1(3)-ТП(2015)И	ООО "Партнер плюс"	проходная гаража Парфеньевский р-н, с. Парфеньево, ул. Песочная	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 1 с установкой укоса ВЛ-0,4кВ ф. №2 (инв. № 21108)ТП № 068 ф. 10-22 ПС 35/10 кВ «Парфеньево» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,06	
3141-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Малова Татьяна Викторовна	хоз. постройка, Костромской р-н, Минское с/п, СТ "Родничок", участок №14	14,5	Замена существующих проводов марки А-25 от РУ-0,4 кВ ТП № 406 до опоры №9 ВЛ-0,4 кВ на провод СИП сечением не менее 70 мм2 с выполнением монтажа н/в ввода от опоры № 9 ВЛИ-0,4 кВ.	км.	0,36	
				Замена существующих деревянных опор № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ТП № 406 на ж/б опоры.	шт.	9	
3186-Ш/2(3)-ТП(2015)И	Глава крестьянского фермерского хозяйства Ковалева Оксана Николаевна	ферма на 100 голов КРС, Шарьинский р-н, Зебляковское сельское поселение, д.Горланиха, д.2а	15	Установка линейного разъединителя типа РЛК на первой отпаечной опоре от опоры ВЛ-6 кВ ф. 609 ПС 35/6 кВ «Центральная».	шт.	1	
				Строительство ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ ф. 609 ПС 35/6 кВ «Центральная» до РУ-6 кВ проектируемой трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ.	км.	0,01	
				Монтаж проектируемой трансформаторной подстанции СТП 6/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА.	шт.	1	
				Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-6/0,4 кВ до границы земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,05	
3225-Н/1(3)-ТП(2015)И	Смирнов Андрей Николаевич	объект незавершенного строительства, г. Мантурово, ул. Чапаева, д. 14	15	Монтаж двух дополнительных проводов А-25 в пролетах опор №№2-3;3-5;5-7;7-8;8-9;9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП №609 (инв. № 16556) ф. 10-04 ПС 110/6/10 кВ «Мантурово» с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,24	
3276-Ш/1(3)-ТП(2015)И	Крохин Илья Валерьевич	гаражный бокс, Шарьинский р-н, г. Шарья, ул.Имени 50-летия Советской Власти, район дома №43, гараж №24	10	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП-400 кВА №93 (инв. № 12009556-00) ф. 3 РП ЦРП ПС 35/6 кВ «Центральная» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,35	
3280-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Максаков Вячеслав Евгеньевич	садовый дом, г. Кострома, пос. Северный, СТ "Текстильщик-1", уч-к №10	7	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ (инв.№12009395-00) ТП № 796 ПС 110/6 кВ «Северная» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,38	
1785-Ц/1(3)-ТП(2015)П	Евстигнеева Кристина Александровна	жилой дом, Красносельский р-н., п. Молодёжный ул. Хвойная, д. 9.	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 12009445-00) ТП № 757 ПС-35/10 кВ «Минское», ВЛ-10 кВ ф. 10-05 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,08	
2156-Г/1(3)-ТП(2015)И	Сизов Леонид Сергеевич	индивидуальный жилой дом, Солигаличский р-н, д. Сергеево д.10	10	Строительство ВЛИ-0,23 кВ от опоры №4 ВЛИ-0,23 кВ (инвентарный номер 12520) ф.1 ТП № 003 ф. 10-01 ПС 110/35/10 кВ «Солигалич» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,14	
3253-Ц/2(3)-ТП(2015)И	ООО "ДРИМ-Центр"	рекламная конструкция, г. Кострома, Кинешемское шоссе, в районе д. 45/51	1	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ (инв.№13145) ТП № 254 ПС-110/6 кВ «ТЭЦ-2» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,24	

3327-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Дмитриев Антон Андреевич	склад минеральных удобрений, с. сидоровское, ул. Советская, д. 31	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 52 (инв. № 17475) ПС-35/6 кВ «Сидоровская», ф. 606 ВЛ-6 кВ до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,35	
				Установка дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП № 52.	шт.	1	
3363-Г/1(3)-ТП(2015)И	Иванченко Наталья Васильевна	жилой дом, Галицкий р-н, с. Туровское	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2-2 ВЛ-0,4 кВ ф. Туровское ТП № 656 (инв. № 11871) ф. 10-08 ПС 35/10 кВ «Толпуново» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,1	
3365-Н/1(3)-ТП(2015)И	Бацман Юрий Александрович	квартира, г. Мантурово, ул. Смирнова, д. 3, кв. 2	15	Замена 4-х проводов марки А-35 на провод А-50 в пролетах существующих опор от РУ-0,4 кВ до опоры № 28 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП № 461 (инвентарный номер 13002303) ф. 10-22 ПС 220/110/35/10 кВ «Мантурово» с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,34	
				Замена двух проводов марки А-35 на 4 провода А-50 в пролете существующих опор №28-№32 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП №461.	км.	0,07	
3353-Н/1(3)-ТП(2015)И	Ермакова Оксана Владимировна	индивидуальный жилой дом, Нейский р-н, д. Фатьяново, д. 9А	15	Подвес дополнительного фазного провода марки А-25 от опоры № 5 до опоры № 1-4; ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП № 041 (инвентарный номер 37721) ф. 10-04 ПС 110/10 кВ «Дьяконово» с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,2	
				Замена опоры №1-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП № 041 на ж/б.	шт.	1	
				Подвес 2-х дополнительных фазных проводов марки А-25 от опоры №1-4 до опоры № 1-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП №041 (инвентарный номер 37721) ф. 10-04 ПС 110/10 кВ «Дьяконово».	км.	0,2	
1941-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Дружбин Игорь Леонидович	многоквартирный жилой дом, г. Кострома, ул. Красноармейская, д. 5	14,93	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ района ТП № 159 инв. № 13097) ф. 303 РП-3, ф. №03 ПС связи 110/6 кВ «КТЭЦ 1» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,04	
3367-Ц/2(3)-ТП(2015)И	Некоммерческое объединение гаражный потребительский кооператив №250 (ГПК №250)	гаражные боксы, г. Кострома, пр. Рябиновый, в р-не д.3	25	Строительство КЛ-0,4 кВ рекомендуемое сечение 120 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП №790 до проектируемого РЩ-0,4 кВ на наружной стене гаражного бокса.	км.	0,25	
				Установить РЩ-0,4 кВ на наружной стене гаражного бокса заявителя.	шт.	1	
				Установка дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП № 790	шт.	1	
3335-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Максимова Ольга Николаевна	дом, назначение : нежилое, Костромской р-он, Середняковское с/п, НСТ "Надежда", уч-к №192	12	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой опоры ВЛИ-0,4 кВ (по дог. ТП № 2700-Ц/1(3)-ТП(2015)И Зыков С.А.; ТЗ 53/2015-П(Ц)) проектируемой ТП-10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ ф. 10-04 (инв. № 12922) ПС-35/10 кВ «Коркино до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов.	км.	0,08	
3402-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Александров Евгений Николаевич	садовый дом, Костромской р-он, Середняковское с/п, НСТ "Надежда", уч-к №35	7				
3404-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Сироткин Владимир Сергеевич	садовый дом, Костромской р-он, Середняковское с/п, НСТ "Надежда", уч-к №105	5				

3401-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Яншина Зухра Киямовна	садовый дом, Костромской р-н, СТ "Интеграл", уч. №58	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ (по дог ТП № 1395-Ц/1(3)-ТП(2015)И Трофимова Л.А.; ТЗ 41/2015-П(Ц)) ВЛ-10 кВ ф.10-04 (инв.№12861) ПС 35/10 кВ «Борщино» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,65	
				Установка дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ.	шт.	1	
3414-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Самолетов Олег Валентинович	хоз. постройка, Красносельский р-н, д. Шолохово, снт. Май	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (ТЗ 56/2015-П(Ц)) проектируемой ТП-10/0,4 кВ : ВЛ-10 кВ (инв. № 12982) ф. 10-01 ПС 110/35/10 кВ «Красное» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,09	
3387-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Репьев Михаил Борисович	садовый дом, Нерехтский р-н, г. Нерехта, садоводческое товарищество "Строитель" уч №87	10	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 62 (инв. № 21847) ПС-110/10/6 кВ «Нерехта-2», ф. 10-05 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,05	
				Установка дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП № 62.	шт.	1	
3442-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Калашникова Галина Федоровна	дачный домик, Костромской р-он, с. Сандогора, ул. Центральная, д. 69	5	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 21 ВЛ-0,4 кВ, (инв. № 13467) ф.1 ТП № 265 ВЛ-6 кВ ф. 604 ПС-35/6 кВ «Сандогора» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,04	
3443-Ц/2(3)-ТП(2015)И	ООО "Империаль"	нежилое строение, назначение: здание ОГМ, г. Кострома, ул. Локомотивная, д. 5, лит. Т, Т1	15	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ (инв. №12010116-00) ТП № 334 ПС-220/110/35/6 кВ «Кострома 2» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.	км.	0,28	
3457-Ц/1(3)-ТП(2015)И	Быков Александр Васильевич	садовый дом с мансардой, Костромской р-он, Караваевская с/а, СТ "Сосновый бор", д.75	5	Строительство ВЛЗ-10 кВ с установкой линейного разъединителя типа РЛК от опоры ВЛЗ-10 кВ ф.10-06 ПС 35/10 кВ «Караваево» проектируемой для СНТ «Бережок» до РУ-10 кВ проектируемой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ.	км.	0,25	Работы выполнить комплексно
				Монтаж проектируемой трансформаторной подстанции СТП 10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА.	шт.	1	
				Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до объектов заявителей с выполнением монтажа н/в вводов.	км.	0,12	